## FRECON GPRS Uzaktan Kumanda APP Kullanım Klavuzu

1 DATA İZLEME



### 2 İnverterin START STOP kontrolü



*"Ctrl Command" ı seçin ve "Modify" e basin. MODIFY e basınca bir kutu açılacak*  Bu kutuya 1 yazıp OK a basarsanız inverter çalışır. Bu kutuya 5 yazıp OK e basarsanız inverter durur.

## 3 Yeni bir inverteri ekleyecekseniz:



"Add Device" a tıklayın ve ardından paketinin üzerindeki QR kodunu okutun.

# FRECON

### 4 Zamanlayıcı Ekleme: (Başlama zamanı ve Durma zamanı)

#### 1) **BAŞLAMA ZAMANLAYICISI PROGRAMLAMA**



Inverterinizi seçin, data point (Command{1Start,5Stop} seçilsin, Data to Send (1) olarak kalsın, Execute method (Çalışma yöntemi) (Repeat Execution) (Tekrarlı çalışma), zamanı, çalışma günlerini ve başlangıç saatini ayarlayın.

- 0 >

#### DURDURMA ZAMANI PROGRAMLAMA 2)









- 0

Timer Task Allas T	ming stop
Device	SolarDrive
Device ID 863753049	95058520
Data Point	Ctrl Comand{1Start,
Data to Send 5	
Execute method	Execute On
Time Zone	(UTC+08:00) Beijing,
Schedule Date	2021-04-
Schedule Time	18:01:
6	0.000
	Save

Daha önce eklediğiniz programları göreceksiniz. + ya tıkayıp yeni zamanlayıcı ekleyin

Inverterinizi seçin, data point (Command{1Start,5Stop} seçilsin, Data to Send (5) olarak kalsın, Execute method (Çalışma yöntemi) (Repeat Execution) (Tekrarlı çalışma), zamanı, durma günlerini ve durma saatini ayarlayın

## FRECON

### 5 Add Trigger task



Click "Trigger"



Show trigger list, and click"+" to add new trigger

	igger Edit
* Trigger name Faul	t Trigger 01
Enable/Disable	
* Device	SolarDrive 05 >
* Device ID 86375304	495058520
Data Point	Fault Code >
* Trigger condition	Values ${\scriptstyle \geq}$ X more than M $>$
* M value 2	
* X value 1	
WeChat Contact	>
Email Contact	>
SMS Contact	>
Voice Contact	>
APP Contact	Guest >
Re-alarm interval(s)	) 0
* Forward Or Not	00

Select device, data point (here is Fault Code), Trigger condition :recommended (Value≥X more than M minutes) Select contacts.

### 6 Check Alarm Records



Click "Alarm Records"

< Back Alarms	Records Q
	Batch ACI
SolarDrive 05	① 2021-04-29 15:37:04
Fault Code Processed alarm	13 Trigger Value
Value is more than 2 r Alarm Condition	minutes hig. Confirmed
2021-04-29 15:37:54 Recovery Time	00:00:50 Duration
Restored Recovery status	0 Recovery value
Push Logs	
SolarDrive 05	(1) 2021-04-29 15:37:04
Fault Code Processed alarm	13 Trigger Value
Value is more than 2 r Alarm Condition	minutes hig. (Confirmed
2021-04-29 15:37:55 Recovery Time	00:00:51 Duration
Restored Recovery status	0 Recovery value
目 Push Logs	
SolarDrive 05	(*) 2021-04-29 08:44:39
Fault Code	316 n Trigger Value

### Check alarm records